


Οδηγίες Χρήσης-Installation Instruction



Το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενεργοποιήσει **επιπλέον** λειτουργίες. The remote control is sold separately and may be used in order to activate **extra** functions.

Ειδικές Παρατηρήσεις/Special Notes:

1. Πριν την εγκατάσταση ενεργοποιήστε το προϊόν μέσω του πλήκτρου (On-Off) που βρίσκεται στην κάτω πλευρά. Εάν η πηγή φωτισμού δεν ανάβει στο 100% τότε πιθανόν οι μπαταρίες να έχουν αποφορτιστεί. Στην περίπτωση αυτή τοποθετήστε το προϊόν σε σημείο με αρκετό φως ημέρας και αφήστε το έως και 6 ώρες για πλήρη φόρτιση. Before installation, in order to activate the product, press the button (On-Off) which is located on the lower side. In case that the fitting will not have an 100% lumen output then maybe the batteries are not completely charged. In that case please place the luminaire in a position with enough daylight and let it fully charge for 6 hours.
2. Το προϊόν ενεργοποιείται στο 100% της φωτεινότητάς του, όταν το επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, πέσει κάτω από τα **10lux**, δηλαδή από το σουρουπυ έως το ξημέρωμα. Εάν μετά από **12δευτερόλεπτα** δεν ανιληφθεί κίνηση, τότε αυτόματα χαμηλώνει η ένταση φωτισμού στο 10% της φωτεινότητας ώστε να εξασφαλιστούν οι μέγιστες ώρες

αυτονομίας. Συμβουλευτείτε των κάτωθι πίνακα για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας μετά από μια ολοκληρωμένη φόρτιση. This product is activated at 100% of light output, when the ambient light level is less than **10lux**, which happens from dusk till dawn. After **12sec** without sensing movement, it will change to low lighting level (around 10%), in order to secure maximum hours of autonomy. Advise the following table for the detailed operation schedule.

3. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο ηλιακός συλλέκτης διατηρείται καθαρός και δεν σκιάζεται από κάποιο αντικείμενο ώστε να εξασφαλίσετε την μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. Please make sure that the light panel is completely clean and not shaded by any object in order to secure the max charging speed.
4. Το φωτιστικό διαθέτει μπαταρία Li-Ion η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από επαγγελματία- The fitting has a Li-Ion battery which may be replaced by a professional.
5. Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης 3-5 μέτρα. Recommended installation height 3-5 meters.
6. Απόσταση ανίχνευσης 5-8m (Εξαρτάται από το ύψος τοποθέτησης)- Sensing distance 5-8m (Depending of the installation height)
7. Θερμοκρασία λειτουργίας / Operating temperatures -10C°~45C°
8. Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται για χρήση εξωτερικού χώρου-This product appropriate for outdoor use.
9. Για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε μην ανοίξετε το εσωτερικό του προϊόντος-For safety reasons, please do not open the inside of the product;
10. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να παραμετροποιήσετε το προϊόν καθώς η ορθή εγκατάσταση και χρήση του αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης- Under no circumstances may you allow to repair or customize this product while the warranty will no longer be active if you won't install and use it properly.
11. Δείτε το σχετικό Video παρουσίασης στο You Tube <https://youtu.be/MeXXrj-1aJs> Watch the relevant product demonstration You Tube video <https://youtu.be/MeXXrj-1aJs>

Ενδεικτικός τρόπος λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση-Way of operation after fully charged			
1 ^η ώρα/1 st hour	Με κίνηση 100% Φωτεινότητας- With movement 100% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light	5 ^η ώρα/5 th hour	Με κίνηση 65% Φωτεινότητας- With movement 65% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light
2 ^η ώρα/2 nd hour	Με κίνηση 85% Φωτεινότητας- With movement 85% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light	6 ^η ώρα/2 nd hour	Με κίνηση 55% Φωτεινότητας- With movement 55% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light
3 ^η ώρα/3 rd hour	Με κίνηση 75% Φωτεινότητας- With movement 75% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light	7 ^η ώρα/3 rd hour	Με κίνηση 50% Φωτεινότητας- With movement 50% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light
4 ^η ώρα/4 th hour	Με κίνηση 70% Φωτεινότητας- With movement 70% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light	8 ^η ώρα και μετά /4 th hour and on	Με κίνηση 50% Φωτεινότητας- With movement 50% Light Χωρίς κίνηση 10% Φωτεινότητας- Without movement 10% Light


Μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον- You can help protect the environment!

Σωστή απόρριψη του προϊόντος-Correct Disposal of this product




Το συγκεκριμένο σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προστατέψετε το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία παρακαλώ ανακυκλώστε υπεύθυνα προωθώντας έτσι την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν παρακαλώ αναζητήστε τους κατάλληλους κάδους ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



*Η πηγή φωτισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί-
Non-replaceable light source*



*Το σύστημα έναυσης μπορεί να αντικατασταθεί από επαγγελματία
εγκαταστάτη-Replaceable control gear by a professional*

Product information:

Code/Κωδικός	Max Rated wattage/ Συνολική κατανάλωση	Διατομή Βραχίονα Diameter of wall bracket	Water and dust proof Rate- Βαθμός στεγανότητας	Certificate
40-700417	30W	50mm	IP65	CE
40-700418	50W	60mm		
40-700419	70W	60mm		
40-700420	Τηλεχειριστήριο Επιπλέον Λειτουργιών/ Remote control for extra functions			
40-700421	Ανταλλακτική Μπαταρία/Spare Battery 5Ah DC3.2V			
40-700422	Ανταλλακτική Μπαταρία/Spare Battery 10Ah DC3.2V			
40-700423	Ανταλλακτική Μπαταρία/Spare Battery 15Ah DC3.2V			

Imported & distributed by GEKAS SA, 5TH km Ioannina-Athens, Ioannina, 2651085220

www.gk-gekas.gr

made in PRC