


Οδηγίες Χρήσης Wifi-Tuya -Installation Instructions Wifi-Tuya




Tuya Smart App



Εγκαταστήστε την εφαρμογή **Tuya Smart** ακολουθώντας το ανώτερο QR code ή αναζητώντας το στο **App Store** ή στο **Google Play**. / Download the application **Tuya Smart** by scanning the above QR code or searching in **App Store** or **Google Play**





Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχον/ Create a new account or register to the existing one.





Επιλέξτε το σύμβολο + για να προσθέσετε νέες συσκευές/ Select the symbol + in order to add new devices





Στο σημείο αυτό η εφαρμογή κάνει αναζήτηση ώστε να εντοπίσει διαθέσιμες συσκευές Bluetooth και να τις συνδέσει. Εάν η σύνδεση δεν γίνει αυτόματα τότε θα πρέπει να ανοιγοκλείσετε τον **διακόπτη** του ρεύματος **5 φορές**. Στην συνέχεια τα φωτιστικά στην ράγα θα **αναβοσβήσουν** ως επιβεβαίωση ότι το τροφοδοτικό εντοπίστηκε **επιτυχώς** / At this point the application tries to track Bluetooth devices and connect them. If the connection will not be completed automatically you have to turn **on-off** the power of the track for **5 times**. After that the light fittings on the track will **flicker** as a proof that they have been **successfully** tracked.





Βρείτε το τοπικό δίκτυο **Wi-fi**, συνδεθείτε / Locate the local **Wi-fi** and connect.



Εντοπίστε το φωτιστικό σας εάν διαθέτετε και άλλες συνδεδεμένες συσκευές και ξεκινήστε τον έλεγχο του μεταβάλλοντας την ποσότητα του φωτός ή αλλάζοντας την θερμοκρασία φωτός σε εύρος μεταξύ **2700K** έως και **4000K**/ Find your fitting among other connected devices and dim the light or change the color temperature in the range from **2700K** up to **4000K**



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό μέσω **χρονοδιακόπτη** και να δημιουργήσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα./ You may turn on and off the light fittings with the use of a **timer** and create a **weekly schedule**



Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό σας ώστε να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείτε με **χρόνο καθυστέρηση** ή με βάση την **τελευταία επιθυμητή** ένταση και θερμοκρασία φωτός./ You may set your lighting in order to turn on and off with a use of a **switch gradient** or to keep the last used settings for **Color temperature** and **Dimming level**.

Ειδικές Παρατηρήσεις/Special Notes:

- Επιλέξτε την λειτουργία **Wifi Tuya** μέσω του ειδικού **διακόπτη** που βρίσκεται στο **πίσω μέρος** του φωτιστικού/ Select **Wifi Tuya** function with the use of the dedicated **switch** on the **back** of the fitting.
- Τοποθετήστε όλα τα φωτιστικά με την **ίδια φορά** στην ράγα, χρησιμοποιώντας για τον σχετικό έλεγχο την θέση του διακόπτη. Εάν κάποιο φωτιστικό ενεργοποιηθεί σε **διαφορετική θερμοκρασία** πρέπει να το ξανά τοποθετήσετε το στην ράγα, περιστρέφοντάς το κατά **180°**./ Install the light fitting using the **same orientation**. You may use the position of the switch in order to succeed on that. In case any luminaire will have **different Color temperature** than the others, you may remove it and reinstall it after rotating by **180°**.
- Κατά τον αρχικό προγραμματισμό χρησιμοποιείται η λειτουργία **Bluetooth**, ενώ κατά την κανονική λειτουργία τα φωτιστικά ελέγχονται μόνο μέσω **Wifi**./ During initial setup **Bluetooth** function is used, while in normal operation the fittings are controlled only during **Wifi**.

Imported & distributed by GEKAS SA, 5TH km Ioannina-Athens, Ioannina, 2651085220

www.gk-gekas.gr

made in PRC